SERVICEBLAD FÖR FÄRG-TV-CHASSI

TYP 63100

SERIE 1

SKANTIC

LUXOR RADIO

INGÅR I FÖLJANDE APPARATER:

LUXOR	SKANTIC
TV 24200	TV 20024
.....	.....
.....	.....

SEPTEMBER 1967

RÖR-, TRANSISTOR- OCH DIODBESTYCKNING

RÖR:

280	PCL 86
301	PCL 200
302	PCL 200
303	PCL 200
400	PC 92
401	PL 508
402	PCF 802
404	PL 505
405	PY 500
406	GY 501
407	PD 500
581	PL 505
582	EF 80

TRANSISTORER:

T 101	BF 167
T 102	BF 173
T 103	BF 223
T 104	BC 107 B
T 170	AF 121
T 171	AF 137
T 201	BC 129 BF
T 202	BC 108 A
T 203	BC 129 A
T 204	BC 129 A
T 206	BF 167
T 207	BF 184
T 301	BC 107 A
T 303	BC 107 A
T 305	BC 107 B
T 306	BC 107 A
T 307	BC 130 A
T 308	BC 130 A
T 310	BC 107 B
T 311	BC 107 B
T 521	BD 111
T 522	BC 129 A
T 601	BC 108 A
T 602	BC 107 B
T 604	BC 130 A
T 605	BC 130 A
T 606	BC 130 A
T 608	BC 130 A
T 951	AF 139
T 952	AF 109 R
T 953	AF 106
T 954	AF 139
T 955	AF 106

DIODER OCH LIKRIKTARE:

GR 103	AA 138
GR 104	AA 138
GR 150	AA 133
GR 171	AA 113
GR 172	AA 113
GR 201	SFD 083
GR 202	AA 133
GR 205	AA 133
GR 301	AA 118
GR 302	AA 118
GR 303	AA 139
GR 304	SFD 083/55
GR 306	AA 118
GR 307	AA 118
GR 310	AA 139
GR 311	AA 132
GR 312	AA 132
GR 314	AA 133
GR 315	BAY 86
GR 316	BAY 86
GR 320	AA 113
GR 321	AA 113
GR 322	AA 113
GR 323	AA 113
GR 431	M80 C4
GR 440	BA 173
GR 460	BA 173
GR 480	TV 6,5
GR 521	B30 C600 KP
GR 524	OY 1011
GR 525	OY 1011
GR 526	OY 1011
GR 527	OY 1011
GR 610	AA 133
GR 614	AA 133
GR 615	AA 139
GR 616	AA 133
GR 617	AA 133
GR 620	AA 133
GR 630	AA 133
GR 680	BA 173
GR 681	BA 173
GR 682	BA 173
GR 683	BA 173
GR 684	BA 173
GR 801	E15 C175/125
GR 802	E15 C175/125
GR 803	E15 C175/125
GR 808	E15 C175/125
GR 809	E15 C175/125
GR 810	E15 C175/125
GR 811	E15 C175/125
GR 812	E45 C50
GR 813	BZY 85/D4/V7
GR 921	E25 C5 P

TEKNISKA DATA

ANTENNINGÅNG:	240 OHM, SYMMETRISK
EFFEKTFÖRBRUKNING:	370 WATT
LF-UTGÅNGSEFFEKT:	2 WATT
AVBÖJNINGSVINKEL:	90°
NÄTANSLUTNING:	220 VOLT 50 Hz
HÖGSPÄNNING:	25000 VOLT, STABILISERAD

MOTTAGNINGSOMRÅDEN:

BAND I	KANAL 2- 4 (47- 68 MHz)
BAND III	KANAL 5-12 (174-230 MHz)
BAND IV-V	KANAL 21-68 (470-860 MHz)

ANTAL RÖR:	13
ANTAL TRANSISTORER:	33
ANTAL DIODER/LIKRIKT.:	55
ANTAL RÖRFUNKTIONER:	113

TRIMNINGS- OCH JUSTERINGSANVISNING, SE T1D-1

SÄKRINGAR

NÄT:

FINSÄKRING 4000 mA TRÖG

GLÖDSTRÖM:

FINSÄKRING 1000 mA TRÖG
FINSÄKRING 1600 mA TRÖG

24 VOLT SPÄNNING:

FINSÄKRING 1000 mA TRÖG

380 VOLT STABILISATOR:

FINSÄKRING 630 mA TRÖG

LINJESLUTSTEG:

FINSÄKRING 400 mA TRÖG

VERTIKALT SLUTSTEG:

FINSÄKRING 100 mA TRÖG