

ECL85/6F5P TX

Putki 6F5P, Kuorma = 50 ohmia

+Ub [V]	Ug2 [V]	I _{tot} [mA]	I _{g2} [mA]	I _{osc} [mA]	I _a [mA]	U _{out} [V]	P _{in} [W]	P _{out} [W]	η* [%]	Bandi [Mhz]
250		49				20	12,3	8,5	69	3.5
280	130	50	6	3	41	22	14	9,7	69	3.5
300		58				24	17,4	12	69	3.5
200		36						5		7
250		44						8		7
280	145	59	5,5	3	50,5	23,3	16,5	10,9	66	7
300		55						11,5		7
350	175	76	6,9	3	66	29,7	26,6	17,6	66	7

*Hyötysuhde laskettu kokonaisvirran (ja -tehon) mukaan.

		80m	40m
Harmoniset:	Toinen	-28 dBc	-44 dBc
	Kolmas	-42 dBc	-62 dBc
	Neljäs	-59 dBc	